



## Panasonic KX-TG6822GB

### Anrufbeantworter über Fritz!Box konfigurieren

Melde dich auf deiner Fritz!Box an und logge dich mit deinen Zugangsdaten ein.

1. Im Menü klickst du auf **Telefonie**.



2. Hier wählst du jetzt **Anrufbeantworter**.



3. Aktiviere den Anrufbeantworter und klicke auf **Einstellungen**.



4. Hier kannst du verschiedene Einstellungen übernehmen...

**Anrufbeantworter**

Auf dieser Seite können Sie den Anrufbeantworter an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

---

Name

---

**Anrufe**

Rufannahme nach

Anrufe annehmen für:

alle Rufnummern, die keinem weiteren Anrufbeantworter zugeordnet sind

folgende Rufnummern

---

**Betriebsart**

Stellen Sie hier eine feste oder zeitgesteuerte Betriebsart für den Anrufbeantworter ein. Die Einstellungen zur Zeitsteuerung finden Sie weiter unten.

Nachrichten aufnehmen

Nur Ansage

Zeitsteuerung

---

**Einstellungen für Aufnahme und Ansage**

**Nachrichten aufnehmen**

Ansage  [Ansage ändern](#)

Endansage  [Ansage ändern](#)

Aufnahmelänge

5. ...und auch die Ansage ändern.

**Anrufbeantworter**

**Nur Ansage**

Ansage  [Ansage ändern](#)

---

**Einstellungen für die Betriebsart Zeitsteuerung**

Ist der Anrufbeantworter auf die Betriebsart Zeitsteuerung eingestellt, können in ausgewählten Zeiten Nachrichten aufgenommen und in anderen Zeiträumen nur eine Ansage wiedergegeben werden. Klicken Sie auf die Farbe der Betriebsart, für die Sie einen Zeitraum innerhalb der Zeitsteuerung festlegen möchten. Markieren Sie anschließend in der Grafik die gewünschten Zeiträume durch Klicken und Ziehen.

Wählen Sie das Werkzeug, mit dem Sie den Zeitplan bearbeiten möchten:

Nachrichten aufnehmen

Nur Ansage

plus

Mo 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

als Zeitraum eintragen

6. Klicke anschließend auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

**Anrufbeantworter** ⓘ

Auf dieser Seite können Sie den Anrufbeantworter an Ihre persönliche Rufnummer anpassen.

Name:

Kunde

Rufnummer nach:

Anrufe annehmen für:

alle Rufnummern, die für eine weitere Anrufbeantworter angegeben sind

spezifische Rufnummern

Betriebszeit

Daher Sie hier eine hier oder angegebene Betriebszeit für den Anrufbeantworter. Die Einstellung zur Zeitdauer finden Sie weiter unten.

Nachrichten aufnehmen

bei Anrufer

Zuteilung

Einstellungen für Anrufer und Anrufer

Nachrichten aufnehmen

Anrufer	Standard	<input type="button" value="Anfrage ändern"/>
Anrufer	Standard	<input type="button" value="Anfrage ändern"/>

Anruferzeit: