



## GardePro E8

### Firmware Update durchführen

Firmwareupdates sorgen für Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Das Update kann auf der Hersteller Seite heruntergeladen werden:

<https://help.gardeproshop.com/de/docs/FirmwareUpgrades-f-r-GardePro-Wildkamas-gMj2>

Wähle das Update entsprechend des Kamera-Modells (in diesem Fall die E8).

1. Drücke **"MENU"**, gehe zur Menüoption **"Version"** und überprüfe die aktuelle Firmware-Version.
2. Überprüfe auf der Website, ob eine neuere Firmware für dein Kameramodell verfügbar ist. Falls ja, lade diese von unserer Website herunter.
3. Kopiere die Firmware auf das SD-Kartenlaufwerk.

**Hinweis: Die Firmware ist eine .img-Datei im Binärformat, die nicht von Anwendungen geöffnet werden kann. Kopiere oder verschiebe sie einfach auf das SD-Kartenlaufwerk. Der Dateityp ist sicher und vollständig verifiziert.**

4. Setze die SD-Karte wieder in die Kamera ein und stelle sicher, dass die Akkuleistung ausreichend ist.
5. Halte die **MENU-Taste gedrückt**.
6. Schalte die Kamera ein:
  - Bei Modellen mit einem Zwei-Positionen-Schalter (OFF, ON), wie A5, E5, E6, E8 und X50, schiebe den Netzschalter von "OFF" auf "ON".
  - Bei Modellen mit einem Drei-Positionen-Schalter (OFF, ON, SET), wie A3 und A3S, schiebe den Netzschalter von "OFF" auf "SET".

7. Die Kamera beginnt mit dem Upgrade-Prozess, der etwa 50-60 Sekunden dauert.

8. Nach Abschluss wird die Kamera automatisch neu gestartet.

9. Überprüfe im Menü "**Version**", ob die richtige Version angezeigt wird.

10. Alles erledigt, herzlichen Glückwunsch! Viel Spaß!

Bedienungsanleitung24.de