



Sanitas SFT 75 Multifunktions-Thermometer

Datum und Uhrzeit einstellen

Bei der erstmaligen Benutzung des Thermometers und nach jedem Wechsel der Batterien werden (nach dem Selbsttest)

Datum und Uhrzeit in der Grundeinstellung angezeigt (1-1 00:00).

Stelle nun die Einheit der Temperaturanzeige, das Datum und die Uhrzeit ein.

Bei der Einstellung gehe in mehreren Schritten vor:

Einheit – Jahr – Monat – Tag – Stunden – Minute

1. Drücke 1 Sekunde lang die **Einschalttaste**, um das Thermometer einzuschalten.

Das Gerät durchläuft einen kurzen Selbsttest, im Display werden alle Segmente ca. 1 Sekunde lang angezeigt. Nach erfolgreichem Selbsttest ertönen zwei kurze Pieptöne, es werden im Stand-by-Modus Datum und Uhrzeit angezeigt und die Anzeige „

“ erscheint.



2. Drücke ca. 3 Sekunden lang die Taste **S**, um in den Set-Modus zu gelangen.

Es blinkt der jeweils zu ändernde Teilbereich.



3. Drücke die Taste **M**, um diese Einstellung zu speichern,

oder



4. drücke die Taste **S**, um die Einstellung zu ändern.



5. Drücke anschließend die Taste **M**, um diese Einstellung zu speichern.



Nach diesem Vorgang zeigt das Thermometer OFF im Display an und schaltet sich automatisch aus.