



# Comag 18120 Twin HD-CI+ Sat-Receiver

## Manuelle Programmierung einer Aufnahme (Timer)

Im Event-Timer können 8 Timer-Events eingestellt werden.

1. Drücke die **Menü** Taste auf der Fernbedienung.
2. Blättere zu **Einstellungen** und wähle **Uhrzeit** → **Event-Timer**.
3. Drücke die Taste **ROT**, um einen Timer einzurichten, und drücke die Taste **OK**, um den Timer nach dem Setup zu speichern.
4. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

### **Sender**

Wähle den Sender aus der Senderliste.

### **Datum**

Gib das Startdatum des Timers ein.

### **Start/Stopp**

Stelle die Start- und Stoppzeit des Timers ein.

### **Wiederholung**

nur einmal.

jeden Tag wiederholen.

den Sender einmal wöchentlich wiederholen.

den Sender von Montag bis Freitag wiederholen.

den Sender von Samstag bis Sonntag wiederholen.

### **\*\*Standby bei Stopp\*\***

Wenn **\*\*JA\*\*** eingestellt ist, schaltet der Receiver nach dem Timer in den Standby-Modus. Wenn **\*\*NEIN\*\*** eingestellt ist, geht er nicht in den Standby-Modus.

Markiere im Event-Timer ein Event. Wenn du die Taste **\*\*GELB\*\*** drückst, wird dieser Timer gelöscht. Durch Drücken der Taste **\*\*GRÜN\*\*** kannst du diesen Timer bearbeiten.