



Comag 18120 Twin HD-CI+ Sat-Receiver

Manuelle Programmierung einer Aufnahme (Timer)

Im Event-Timer können 8 Timer-Events eingestellt werden.

1. Drücke die **Menü** Taste auf der Fernbedienung.
2. Blättere zu **Einstellungen** und wähle **Uhrzeit** → **Event-Timer**.
3. Drücke die Taste **ROT**, um einen Timer einzurichten, und drücke die Taste **OK**, um den Timer nach dem Setup zu speichern.
4. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

Sender

Wähle den Sender aus der Senderliste.

Datum

Gib das Startdatum des Timers ein.

Start/Stopp

Stelle die Start- und Stoppzeit des Timers ein.

Wiederholung

nur einmal.

jeden Tag wiederholen.

den Sender einmal wöchentlich wiederholen.

den Sender von Montag bis Freitag wiederholen.

den Sender von Samstag bis Sonntag wiederholen.

****Standby bei Stopp****

Wenn ****JA**** eingestellt ist, schaltet der Receiver nach dem Timer in den Standby-Modus. Wenn ****NEIN**** eingestellt ist, geht er nicht in den Standby-Modus.

Markiere im Event-Timer ein Event. Wenn du die Taste ****GELB**** drückst, wird dieser Timer gelöscht. Durch Drücken der Taste ****GRÜN**** kannst du diesen Timer bearbeiten.