




## Grundig GFB 6650

### Automatische Anmeldung mit Eingabe des Netzwerk-Kennwortes

Verwende diese Art der Anmeldung, wenn dein Router „WPS-PBC“ oder die WPS-PIN-Eingabe nicht unterstützt.

1. Menü mit »**MENU**« aufrufen.
2. Menüpunkt »**Einstellungen**« mit »**V**«, »**Λ**«, »<« oder »>« wählen und mit »**OK**« bestätigen.
3. Die Option »**Netzwerk**« mit »>« oder »<« wählen und mit »**V**« bestätigen. Das Menü »**Netzwerk**« ist aktiv.
4. Zeile »**Verbindungstyp ändern**« mit »**V**« oder »**Λ**« wählen und mit »**OK**« bestätigen.
5. Die Option »**Kabellos**« mit »<« oder »>« wählen und mit »**OK**« bestätigen. Eine Abfrage wird eingeblendet.
6. Sicherheitsabfrage bestätigen, dazu mit »<« oder »>« die Schaltfläche »**Ja**« anwählen und mit »**OK**« bestätigen.
7. Die Zeile »**Netzwerkconfiguration**« mit »**V**« oder »**Λ**« wählen und die Option »**Auto**« mit »<« oder »>« wählen.
8. Die Zeile »**Netzwerk wählen**« mit »**Λ**« oder »**V**« wählen und mit »**OK**« bestätigen. Das Menü »**Netzwerk wählen**« wird eingeblendet, die vorhandenen Netzwerke werden gesucht und angezeigt.
9. Das gewünschte Netzwerk mit »**V**« oder »**Λ**« wählen und mit »**OK**« bestätigen. Das »**Kennwort**« Menü wird eingeblendet.
10. Das erste Zeichen/Ziffer des benötigten Kennworts mit »**V**«, »**Λ**«, »<« und »>« wählen und mit »**OK**« zur nächsten Eingabestelle schalten. Mit »**Shift**«  »**OK**« kann zwischen Großbuchstaben/Nummern und Kleinbuchstaben/Sonderzeichen umgeschaltet werden. Zum Löschen von Zeichen/Ziffern die Schaltfläche »**Del**« wählen und mit »**OK**« bestätigen.
11. Kennwort mit »••« (grün) bestätigen. Die Meldung »**Verbinde... Bitte warten**« wird eingeblendet.
12. Wenn die Meldung erlischt, mit »••« (grün) die Verbindung zum Netzwerk prüfen. Anzeige: »**Testen ... Bitte warten**«, nach erfolgreicher Anmeldung »**Verbindung mit Gateway: Erfolgreich**« und »**Internetverbindung: Erfolgreich**«.

13. Einstellung mit »**EXIT**« beenden.

Bedienungsanleitung24.de