



# REV Ritter Kabeltrommel

## Kabeltrommel öffnen

**Achtung! Die Installation des Kabels muss von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.**

---

Die Kabeltrommel ist für einen vorübergehenden Einsatz im Außenbereich geeignet. Das Gehäuse der Kabeltrommel ist aus schlagfestem Kunststoff gefertigt.

### 1. Öffnen der Kabeltrommel

Löse den Ständer von der Trommel, indem du die vier Schrauben auf der Rückseite der Trommel entfernst.

2. Entferne dann weitere vier Schrauben, die sich in etwa 10 cm Tiefe befinden, mit einem etwas längeren Schraubendreher und nimm den Steckdosen-Einsatz heraus.

### 3. Anschluss des Kabels:

Schiebe den Mantel des Kabels durch die Tülle, führe das Kabel in die Zugentlastung ein und schraube diese wieder fest.

4. Isoliere die drei Aderenden des Kabels ab und verdrille sie gut; verbinde sie entsprechend der Kennzeichnungen mit der Lüsterklemme.

---

***Die gelb-grüne Ader sollte etwa 20 mm länger sein als die beiden anderen, damit sie sich bei einem Ausfall der Zugentlastung als letzte Ader aus der Anschlussklemme lösen kann. Kürze daher die blaue und schwarze Ader entsprechend.***